

## Especificações

Modelo	Power 200
Potência (127V)	180W
Potência (220V)	165W
Temperatura Máxima	500°C
Comprimento	325mm
Peso Total	420g

## Ponta de Reposição

Power 200	Cod. UCB
Fenda 13mm	21K207


## Resistências de Reposição

Power 200	Cod. UCB
127V	21K314
220V	21K317


## Como Soldar

Lixe toda sujeira, ferrugem ou tinta da área a ser soldada.

Aqueça o local com o ferro de soldar.



Aplique a solda na parte a ser soldada.



Esperre a solda esfriar antes de movimentar as partes soldadas.



## Instruções de Uso

Nos primeiros 10 minutos de uso, o ferro pode exalar um leve cheiro de queimado ou soltar um pouco de fumaça devido aos isolantes internos da resistência, da camada de proteção do tubo e da ponta metálica. Verifique a tensão antes de ligar seu ferro Hikari Power à tomada. Estando a extremidade da ponta ao ligá-lo pela primeira vez. Estando a ponta também todas as vezes que desligar o ferro para evitar oxidação. Este procedimento aumenta consideravelmente a vida útil da ponta.


**Atenção** - Este ferro deverá ser colocado em suporte adequado quando não estiver em uso.

## Atenção

- Cuidado! Equipamento com risco de queimaduras e ferimentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário.

## Cuidado

Apoie o ferro de soldar conforme as ilustrações. É recomendado uma distância de 3cm entre o parafuso e o ponto de apoio do suporte.



**COMPOSIÇÃO:** Aço Inox, Cobre, Níquel, Cromo, Cerâmica, Poliamida e Plástico PVC.

**GARANTIA:** Este produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra. (para mais informações, acesse [www.hikariferramentas.com.br](http://www.hikariferramentas.com.br))

**VALIDADE:** Prazo de validade indeterminado

# HIKARI® Power+

LINHA COMPLETA:



VOCÊ ESTÁ ADQUIRINDO ESTE

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ 43.823.525/0002-10

Tel: (11) 5070-1700 / [suporte@unicoba.net](mailto:suporte@unicoba.net)

[www.hikariferramentas.com.br](http://www.hikariferramentas.com.br)

Imagem meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.